絶縁抵抗測定

■ 基本仕様（確度保証期間 1 年）

4レンジ IR4040 シリーズ

IR404X-10 ￥32,000（税抜き）
IR404X-11 ￥36,000（税抜き）

定格測定電圧	50・125・250・500V /100MΩ	125・250・500V/100MΩ 1000V/2000MΩ
目盛		
形名	IR4041-10 /-11	IR4042-10 /-11
第一有効測定範囲	0.1 ～ 50 MΩ	0.1 ～ 50 MΩ（125 ～ 500V） 2 ～ 1000 MΩ（1000V）

主な使用例　ー定格測定電圧別ー

定格測定電圧	電気設備・電路
25 V	計装電路、電子回路の絶縁抵抗
50 V	電話回線および電話回線用機器の絶縁測定
125 V	100V 級の低圧電路および機器などの維持管理のための絶縁測定（100V 電路での測定）
250 V	200V 級の低圧電路および機器などの維持管理のための絶縁測定（200V 電路での測定）
500 V	400V 級の低圧電路および機器などの維持管理のための絶縁測定（400V 電路での測定）
1000 V	常時使用電圧の高いもの（高圧ケーブル、高電圧電気機器および高電圧を使用する通信機器など）の絶縁測定

3レンジ IR4030 シリーズ

IR403X-10 ￥30,000（税抜き）
IR403X-11 ￥34,000（税抜き）

定格測定電圧	25・50・125V /20MΩ	50・125・250V /100MΩ	125・250・500V /100MΩ	250・500V/100MΩ 1000V/2000MΩ
目盛				
形名	IR4030-10 /-11	IR4031-10 /-11	IR4032-10 /-11	IR4033-10 /-11
第一有効測定範囲	0.02 ～ 10 MΩ	0.1 ～ 50 MΩ	0.1 ～ 50 MΩ	0.1 ～ 50 MΩ（250/500V） 2 ～ 1000 MΩ（1000V）

単レンジ IR4010 シリーズ

IR401X-10 ￥20,000（税抜き）
IR401X-11 ￥24,000（税抜き）

定格測定電圧	125V/100MΩ	250V/100MΩ	500V/100MΩ	500V/1000MΩ	1000V/2000MΩ
目盛					
形名	IR4011-10 /-11	IR4012-10 /-11	IR4013-10 /-11	IR4014-10 /-11	IR4015-10 /-11
第一有効測定範囲	0.1 ～ 50 MΩ	0.1 ～ 50 MΩ	0.1 ～ 50 MΩ	1 ～ 500 MΩ	2 ～ 1000 MΩ

付属品

IR40XX-10 に付属

テストリード
L9787（1.2m）
￥2,000（税抜き）

IR40XX-11 に付属

スイッチ付きリードセット
L9788-11（1.2m）
￥6,500（税抜き）

携帯用ケース C0100
￥3,000（税抜き）

単 3 形アルカリ乾電池 ×4

取扱説明書

■ 共通仕様

交流電圧測定	0 ～ 600V（IR4030 は 0 ～ 150V）
確度	表示値の ±5%
電源	単 3 形アルカリ乾電池 ×4
寸法・質量	152W×92H×40D mm, 420 g

オプション

テストリードセット L9787 専用

ブレーカ端子チェック用
L9787 の赤プローブ先端に装着



ブレーカピン L9787-91
￥800（税抜き）

スイッチ付きリードセット L9788-11 専用

ブレーカ端子チェック用　L9788-10 の赤プローブ先端に装着



ブレーカピン L9788-92
￥1,200（税抜き）

共通

マグネットアダプタ 9804-02
￥3,000（税抜き）
EARTH 側リードの先端に付けて使用します。

スイッチ付リード L9788-10
￥5,000（税抜き）



先ピン L9788-90
￥1,000（税抜き）

キャップ付テストリードについて

短絡事故を防ぐため、**測定カテゴリ CAT III, CATIV で測定する時は必ずキャップをつけて使用してください。**
CAT II で測定する時はキャップを外してください。
絶縁抵抗計本体のカテゴリ (CAT) がテストリードより低い場合は本体のカテゴリが適応されます。

絶縁抵抗計　IR4050 シリーズ

5 レンジ　ドロッププルーフ　オートパワーセーブ　3年保証　JIS C 1302 JQA JQ 0308076　CE

JIS 認証の 5 レンジ絶縁抵抗計が登場

用途によって選べる全 4 種類（本体 2 種類＋付属プローブ 2 種類）のラインナップ

IR4052-10

テストリード L9787 付属
携帯用ケース C0100 付属

IR4051-10

テストリード L9787 付属
本体一体型ケース（スライドカバー方式）

IR4052-11

スイッチ付 L9788-11 付属
携帯用ケース C0100 付属

IR4051-11

スイッチ付 L9788-11 付属
本体一体型ケース（スライドカバー方式）

▶絶縁抵抗計

IR4052

バーグラフ付きで視覚的に判定
セミハードケース付属
ハイスピードモデル

携帯用ケース C0100

収納例

5 レンジ 50/125/250/500/1000 V	定格測定電圧（DC）	5 レンジ 50/125/250/500/1000 V
○	電圧測定	○
○	抵抗測定	○
約 0.3 秒	コンパレータ判定結果応答時間	約 0.8 秒
○	200 mA 導通チェック	○
○	バーグラフ	-
○	桁数の切り替え	-
152W×92H×40D	寸法（mm）	159W×177H×53D
440	質量（g）	600
付属品 セミハードケース	ケース	本体一体型 スライドカバー方式 ハードケース

IR4051

廉価版で手軽に使える
本体一体型のハードケース

ふたを閉めた状態

▶付属プローブ

L9787

-10 セットに付属
スタンダードタイプのテストリード

先端は用途によって差し替え可能

アース側
テストプローブとワニ口 クリップが
差し替え可能

L9788-11

-11 セットに付属
スイッチ付きリードセット

スイッチ付きリードで作業効率向上

スイッチ付きリードは測定開始＆停止の
リモート制御可能
手元を照らすライトとコンパレータ用
表示付き

付属品

IR40XX-10 に付属

テストリード
L9787（1.2m）
￥2,000（税抜き）

IR40XX-11 に付属

スイッチ付きリードセット
L9788-11（1.2m）
￥6,500（税抜き）

IR4052-10, -11 に付属
携帯用ケース C0100
￥3,000（税抜き）

共通　単 3 形アルカリ乾電池 ×4　取扱説明書

オプション

テストリードセット L9787 専用

ブレーカ端子チェック用
L9787 の赤プローブ先端に装着



ブレーカピン
L9787-91
￥800（税抜き）

共通

マグネットアダプタ 9804-02
￥3,000（税抜き）
EARTH 側リードの先端に付けて使用します。

スイッチ付きリードセット L9788-11 専用

ブレーカ端子チェック用　L9788-11 の赤プローブ先端に装着



ブレーカピン L9788-92
￥1,200（税抜き）



スイッチ付リード L9788-10
￥5,000（税抜き）



先ピン L9788-90
￥1,000（税抜き）

※このカタログの記載内容は2014年9月22日現在のものです。　※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。